## WI-FI MODUL SPECIFIKÁCIÓ ÉS MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ

- Minimális okostelefon specifikációk: Android 5.0 vagy újabb verzió iOS 9.0 vagy újabb verzió
- 2. Wi-Fi modul alapvető paraméterei:

Paraméterek	Részletek
Hálózati frekvencia	2.400 - 2.4835 GHz
WLAN szabványok	IEEE 802.11 b/g/n (1-14 csatorna, EU/AU esetén 1-13 csatorna, US/CA esetén 1-11 csatorna)
Protokoll támogatás	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Biztonsági támogatás	WEP/WPA/WPA2/AES128
Hálózati típus támogatás	STA/AP/STA+AP
Maximális RF teljesítmény	18.5 dbm
Bluetooth frekvencia	2.402 - 2.480 GHz
Bluetooth RF teljesítmény	9 dbm

3. Működési útmutató: Kérjük, használja az alábbi egyszerű útmutatót referenciaként.

Lépések	pések Műveletek		Alkalmazás újratelepítése		
1. lépés	1. lépés Alkalmazás letöltése és telepítése		1. lépés Alkalmazás letöltése és Iger		lgen
2. lépésAlkalmazás aktiválása3. lépésFiók regisztrációja4. lépésBejelentkezés		lgen	lgen		
		lgen	Nem		
		lgen	lgen		
5. lépés	Eszköz hozzáadása a vezérléshez	lgen	A regisztrált eszköz megmarad		

**Megjegyzés:** Ha korábban már regisztrálta a fiókot és hozzáadta az eszközt, az alkalmazás újratelepítése és bejelentkezés után az eszköz megmarad.

# ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS TELEPÍTÉSE







Tesla Smart

#### Android

módszer: olvassa be a QR-kódot egy böngésző szkennerrel, töltse le és telepítse az alkalmazást.
 módszer: nyissa meg a Google "Play Áruházat" okostelefonján, és keresse meg a "Tesla Smart" alkalmazást, töltse le és telepítse az alkalmazást.

#### IOS

 módszer: olvassa be a QR-kódot, és kövesse az utasításokat az "AppStore"-ba való belépéshez, töltse le és telepítse az alkalmazást.

 módszer: Nyissa meg az Apple "AppStore"-t okostelefonján, és keresse meg a "Tesla Smart Things" alkalmazást, töltse le és telepítse az alkalmazást.

**Megjegyzés:** Kérjük, engedélyezze a tárhely/hely/kamera hozzáférést az alkalmazás telepítése során. Ellenkező esetben problémák léphetnek fel a működés során.

## REGISZTRÁCIÓ

- 1. Ha még nincs fiókja, kérjük, kattintson a "Regisztráció" gombra.
- 2. Olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, és koppintson az "Elfogadom" gombra.



### BEJELENTKEZÉS

- 1. Érintse meg a "Bejelentkezés meglévő fiókkal" gombot.
- 2. Adja meg a regisztrált fiók felhasználónevét és jelszavát.
- 3. Érintse meg a "Bejelentkezés" gombot.

	>
*****	Х
Obtain verificat	ion code
I Agree User agreement	and Privacy Policy

Country Choosed				
Search				
А				
Afghanistan				
Albania				
Algeria				
Angola				
Argentina				
Armenia				
Australia	¥ Z			

## REGISZTRÁCIÓ

- 1. Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
- 2. Állítson be egy 6-20 karakter hosszú jelszót, amely tartalmaz betűket és számokat is.
- 3. Érintse meg a "Done" gombot.



## BEJELENTKEZÉS

- 1. Érintse meg a "Bejelentkezés meglévő fiókkal" gombot.
- 2. Adja meg a regisztrált fiók felhasználónevét és jelszavát.
- 3. Érintse meg a "Bejelentkezés" gombot.



#### Elfelejtett jelszó

#### Ha elfelejtette a jelszavát, vagy új jelszót szeretne beállítani, kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Érintse meg az "Forgot Password" gombot.
- 2. Adja meg a fiók felhasználónevét (e-mail címét), majd érintse meg az "Obtain verification code" gombot.

<

**Enter verification** 

- 3. Adja meg az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
- 4. Állítson be egy új jelszót, majd érintse meg a "Done" gombot.

					code					
Login	Forgot passw	ord	*	*	*	*	*	*		
****** >	*****	>	Verificat	ion co	ode is	sent t	o your	email		
Email address	*****	x	******	****	Reser	nd(55s	)			
Password			←							
Log in	Obtain verifica	tion code	Se	t P	ass	wo	rd			
Forgot password			**	**	**			•		
			6-20 charac	ters for p	assword,	including	ç characte	r, number		
					Do					

#### HUN

#### AP MÓD

- 1. Kapcsolja be a beltéri egységet.
- 2. Kattintson a "+" jelre a kezdőképernyő jobb felső sarkában.
- 3. Válassza a "Large Home Appliances" lehetőséget.
- 4. Érintse meg a "Air conditioner (Wi-Fi)" logót.
- 5. Csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz.
- 6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához:
  Az F sorozatú modem visszaállítása a "HEALTH" gomb 8-szori megnyomásával történik a távirányítón, 10 másodpercen belül.
  A Q & M sorozatú modem visszaállítása a "[Cooling] és a [+] gombok egyidejű

- A Q & M sorozatu modem visszaallitasa a [Cooling] es a [+] gombok egyideju megnyomásával történik 3 másodpercig. Egy hangjelzés jelzi, hogy a modem sikeresen visszaállt. Jelölje be a "Confirm the device is reset" opciót, majd érintse meg a "Next" gombot.

- A jobb felső sarokban változtassa meg a csatlakozási módot "AP mode"-ra, majd érintse meg a "Next" gombot.
- Adja meg a Wi-Fi jelszavát, amelyhez az okostelefonja csatlakozik, majd érintse meg a "Next" gombot.
- 9. Kövesse az utasításokat, és csatlakozzon az AC hotspotjához "SmartLifeXXXX".
- 10. Valós időben láthatja a csatlakozási folyamat százalékos arányát.

· · ·	Add Manually Auto Scan 🕀	Cancel	Cancel EZ Mode ⇒	Cancel AP Mode ==
Electrical Lighting Sensors	Air Conditioning	Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password. If your VAF is 50tt-plases set it to be 2.4GHz. Common router setting method	Reset the device first. Power on the device and confirm that the indicator is binking rapidly. Note: please complete the network distribution within 3 minutes after execting	Reset the de Please power on the indicate of the and course on Note please contracts on network, distribution within "aminuces after resenting
Large Home Ap Small Home Ap	Air Conditioner (NEI-67) (NEI-67)	* 0.0. 500 • 101 5000 • * * •	the device.	the device
Kitchen Appliances Exercise & Health	Refrigerator	<b>?</b> ⇒	Perform net pairing as prompted. >	Perform net pairing as prompted
Security & Video Sut Gateway Control	Water Heater	A •	- Confirm the indicator is blinking	
Entertainm ent Industry &	(BLE+Wr-Fr) Gas Water Solar water beater (Wr-Fr) (BLE+Wr-Fr)		rapidly.	Confirm the indicator is blinking
Agriculture				
Cancel		Cancel	Cancel	Done
Conner				
1. Please shown be	ct your mobile phone to vice's hotspot connect your phone to the hotspot dow	Adding device Ensure that the device is powered on.	Adding device Ensure that the Wi-Fi signal is good.	Added successfully
1. Please shown be	ct your mobile phone to vice's hotspot tore wiLAN will be to the hotspot will be to the hotspot will be to the hotspot mark (16 X000 * 10) "has been	Adding device Ensure that the device is powered on:	Adding device Ensure that the WiFit signal is good.	Added successfully
1. Please shown he > Sn > Sn = 2. Return devices	ct your mobile phone to vice's hotspot commet your phone to the hotspot mar Life XOOX	Adding device Ensure that the device is powered on:	Adding device Ensure that the WiFit signal is good.	Added successfully

# LÉGKONDICIONÁLÓ VEZÉRLÉSE

Az eszköz vezérlőképernyője automatikusan megjelenik az eszköz hozzáadása után. Az eszköz vezérlőképernyője manuálisan is megjeleníthető az eszköz nevére kattintva a kezdőképernyőn.

		٨		œ			
		— Tes	sla AC				
		Tes	sla Air6				
		Tes	ila Air3				
			à	A.			
		La	ių: Saur	2			
÷	Tesla AC	2		÷	Tesia AC		
	Room temp: 23°C				Room temp: 20°C		
	26				26		
Sald	Low DO Saing	Schedule		Hot	Auto UD Seing Sch		
	Temp				Temp		
C Steep:	OFF	<b>\$</b> unction		C Siep	OFF intern		